



1961年1月発売
¥56,300

■ 定 格

- 使用真空管 6BE6×2, 6BA6×3, 6AU6, 6AL5
6A08×2, 12AU7×2, 12AX7×2
7189×4, 6CA4×2,
トランジスタ 2SB175×6,
ダイオード OA79
- 受信周波数 FM: 80~108 Mc, BC_{1,2}: 535~1,605 kc
SW: 3.7~11 Mc
- 感 度 FM: 2μV/94 Mc } (S/N 20dBに要する入力)
AM: 40μV/1,000kc
SW: 70μV/7 Mc
- 利 得 MAG: 3mV
TAPE HD: 3mV } (出力22Wに要する1kcの入力)
MIC: 3mV
AUX: 70mV
- トーン・コントロール 50%; +15dB -14dB
10kc; +15dB -17dB
- 出 力 最大25W×2, 無歪22W×2
- ラウドネス・コントロール 50%; +15dB, 10kc; +14dB
(音量調整 -30dBにて)
- ランプ・フィルター 50%; -6dB
- スクラッチ・フィルター 10kc; -10dB
- イコライザー RIAA
- 残留雑音 AUX (10μV), MAG, TAPE HD (80mV)
(音量調整最大、トーン・コントロール・フラット)
- 電 源 100V 50/60% 230VA
- 大 き さ 幅490×高さ140×奥行340 (mm)
- 重 量 1.7kg (37.5 Lbs)

Dal 1 Agosto sul mercato italiano

TRIO

TRIO

W - 50 STEREO AMPLIFICATORE 30 + 30 W
CON SINTONIZZATORE FM - OM - OC

Prezzo Listino Lit. 275.000



Caratteristiche tecniche

- 2 RADIOSINTONIZZATORI indipendenti funzionanti in FM (80-108 mc. sens. 2 mmV) con stabilizzatore elettronico; ad O.M. (535-1605 Kc. sens. 40 mmV) con selettività variabile, ed in O.C. (3,7-11 mc.) sens. 70 mmV.
- PREAMPLIFICATORE ad equalizzazione controeattiva con ingressi FONO MAGN. (3 mV) TESTINA NASTRO (3 mV.) MICRO (4 mV.) AUX (120 mV.)
- Controlli abbinati per **BASSI** (± 15 dB a 50 cps.) e **ACUTI** (± 15 dB a 10.000 cps.); Comandi di **BILANCIAMENTO** e **VOLUME** con **COMPENSAZIONE FISIOLÓGICA** inseribile ($+ 15$ dB. a 50 cps, $+ 14$ dB. 10.000 cps.).
- **FILTRI ANTIFRUSCIO** ed antirombo;; **controlli** di livello del programma radio; **controllo** di neutralizzazione del ronzio.
- Circuito finale con doppio controfase di 7189; potenza massima 30 + 30 watt (24 + 24 watt con meno dell'1% di distorsione) - responso 15-40.000 cps. ± 1 dB. - Ronzio -90 dB. (80 dB. Fono).
- Uscite ad 8 e 16 ohm; possibilità di collegamento ad un canale centrale; inversore di fase degli altoparlanti.
- Esecuzione di gran lusso con antenna estraibile; dimensioni mm. 500 x 150 x 345; peso kg. 17.