

PHONOLA 1101 R - 1102

CAPACITÀ					RESISTORI			
Nomin.	Valore	Toller. %	Tensione di prova In c.c.	Tipo	Nomin.	Valore	Toller. %	Watt
C 1	15 pf	± 5	1000 V	ag.	R 1	30 K Ω	± 10	1/4
C 2	15 "	"	" V	"	R 2	1000 Ω	"	1/2
C 3	2.500 "	-10+25	1500 V	ceram.	R 3	3.500 Ω	"	"
C 4	50 "	± 5	1000 V	ag.	R 4	5.000 Ω	"	1
C 5	10 "	"	" V	"	R 5	50 K Ω	"	1/4
C 6	50 "	"	" V	"	R 6	2 M Ω	"	"
C 7	2 "	"	" V	"	R 7	1.000 Ω	"	1
C 8	20 "	"	" V	"	R 8	1.000 Ω	"	"
C 9	15 "	"	" V	"	R 9	1.000 Ω	"	2
C 10	10 "	"	" V	"	R 10	20 K Ω	"	1/4
C 11	2.500 "	-10+25	1500 V	ceram.	R 11	1 M Ω	"	"
C 12	25 "	± 5	1000 V	ag.	R 12	20 K Ω	"	"
C 13	25 "	"	" V	"	R 13	1.000 Ω	"	1
C 14	2.500 "	-10+25	1500 V	ceram.	R 14	20 K Ω	"	1/4
C 15	10.000 "	"	" V	carta	R 15	1.000 Ω	"	"
C 16	10.000 "	"	" V	"	R 16	2.000 Ω	"	"
C 17	2.500 "	"	" V	ceram.	R 17	1.000 Ω	"	"
C 18	25 "	± 5	1000 V	ag.	R 18	10 K Ω	"	"
C 19	25 "	"	" V	"	R 19	10 K Ω	"	"
C 20	2.500 "	-10+25	1500 V	ceram.	R 20	1 M Ω	"	"
C 21	10.000 "	"	" V	carta	R 21	2 M Ω	"	"
C 22	2.500 "	"	" V	ceram.	R 22	1.000 Ω	"	"
C 23	25 "	± 5	1000 V	ag.	R 23	150 K Ω	"	"
C 24	25 "	"	" V	"	R 24	100 K Ω	"	"
C 25	6.300 "	-10+25	1500 V	ceram.	R 25	0.5 M Ω	"	"
C 26	340 "	± 5	1000 V	ag.	R 26	0.5 M Ω	"	"
C 27	340 "	"	" V	"	R 27	100 K Ω	"	"
C 28	340 "	"	" V	"	R 28	150 K Ω	"	1/2
C 29	8 Mf	-10+70	500 V	Elett.	R 29	150 K Ω	"	"
C 30	25 "	"	25 V	"	R 30	160 Ω	"	1
C 31	50.000 pf	-10+25	1500 V	carta	R 31	1.600 Ω	"	12
C 32	50.000 "	"	" V	"	R 32	50 K Ω	"	1/4
C 33	25 Mf	-10+70	25 V	Elett.	R 33	100 K Ω	"	"
C 34	25.000 pf	-10+25	1500 V	carta	R 34	50 Ω	"	"
C 35	500 "	"	3000 V	"	R 35	31.5 K Ω	"	1
C 36	1.000 "	"	1500 V	"	R 36	31.5 K Ω	"	1/4
C 37	40 "	± 5	1000 V	ag.	R 37	1 M Ω	"	"
C 38	25.000 "	-10+25	1500 V	carta	R 38	2 M Ω	"	"
C 39	40 "	± 5	1000 V	ag.	R 39	3.150 Ω	"	1/2
C 40	40 "	"	" V	"	R 40	100 K Ω	"	1/4
C 41	50 "	"	" V	"	R 41	100 K Ω	"	"
C 42	40 "	"	" V	"	R 42	1 M Ω	"	"
C 43	40 "	"	" V	"	R 43	1 M Ω	"	"
C 44	200 "	"	" V	"	R 44	1 M Ω	"	"
C 45	340 "	± 1	" V	"	R 45	50 Ω	"	"
C 46	215 "	"	" V	"	R 46	25 Ω	"	1/2
C 47	215 "	"	" V	"	R 47	20 K Ω	"	1/4
C 48	50.000 "	-10+25	1500 V	carta	RV 0.5 MΩ log. R 5459/3			
C 49	100.000 "	"	" V	"	R1 0.05 MΩ log. con interr. R 5608			
C 50	25 "	± 5	1000 V	ag.				
C 51	215 "	"	" V	"				
C 52	215 "	"	" V	"				
C 53	100 "	± 5	" V	"	L1 Bobina aereo FM	R 7217		
C 54	25.000 "	-10+25	1500 V	carta	L2 " Interval. FM	R 7218/1		
C 55	6.300 "	"	" V	ceram.	L3 " oscillat. FM	R 7218		
C 56	100 "	± 5	1000 V	ag.	L4-L5 MF, FM.	R 5601		
C 57	25.000 "	-10+25	1500 V	carta	L6 Discriminatore	R 7234		
C 58	1.000 "	"	" V	"	L7 Bobina aereo 16 : 19 m.	R 7180		
C 59	10.000 "	"	" V	"	L8 " 25 : 31 m.	R 7181		
C 60	10.000 "	"	" V	"	L9 " 41 : 50 m.	R 7182		
C 61	8 Mf	-10+70	500 V	Elett.	L10 " OM	R 7183		
C 62	0.5 "	-10+25	1000 V	carta	L11 " oscill. 16 : 19 m.	R 7184		
C 63	16 "	-10+70	450 V	Elett.	L12 " 25 : 31 m.	R 7214		
C 64	16 "	"	" V	"	L13 " 41 : 50 m.	R 7186		
C 65	8 "	"	500 V	"	L14 " OM	R 7216		
C 66	5.000 pf	-10+25	3000 V	carta	L15-L16 MF AM Tipo EI	R 5461		
C 67	5.000 "	"	" V	"	L17 Bobina filtro rete	R 4175		
C 68	500 "	"	" V	"	L18 " " "	R 4176		
C 69	3.000 "	"	" V	"				